

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПЕКТРА СЛУЧАЙНЫХ ВЕКТОРНЫХ ПОЛЕЙ

Е.Б. Ахиезер, д.т.н., проф. Е.Л. Пиротти

При помощи спектральной теории систем коммутирующих операторов получены аналитические представления основных вероятностных характеристик случайных векторных полей. С помощью операторов с дискретным и непрерывным спектром получен общий вид корреляционной матрицы нестационарных векторных полей.

Целый ряд прикладных задач математического моделирования в теории управления сложными системами, в теории фильтрации сложных сигналов, в электродинамических задачах о рассеянии электромагнитных полей в статистически неоднородных средах требует разработки методов аналитического описания вероятностных характеристик нестационарных случайных векторных полей. Фактически спектральная теория неоднородных векторных случайных полей отсутствует. В данной работе рассматривается один из возможных вариантов решения указанной задачи.

Рассмотрим векторный эволюционно представимый случайный процесс второго порядка [1] $\bar{z}(t) = \{z_1(t), z_2(t)\}$ с нулевым средним значением $M[z_n(t)] = 0$, где $z_n(t)$, $(n=1,2)$ имеют вид

$$z_n(t) = e^{iAt} z_{0n}, \quad (1)$$

где z_{0n} - амплитуды векторных кривых; t - время; A - диссипативный оператор.

В этом случае $\bar{z}(t)$ будем называть диссипативной векторной кривой.

Введем корреляционную матрицу $\hat{W}(t,s)$, элементы которой определим с помощью формулы

$$W_{n,p}(t,s) = - \left. \frac{\partial K_{n,p}(t+\tau, s+\tau)}{\partial \tau} \right|_{\tau=0}, \quad (2)$$

где

$$K_{n,p} = \langle z_n(t), z_p(t) \rangle, \quad (n,p=1,2). \quad (3)$$

Из определения корреляционной матрицы для случайной диссипативной векторной кривой $\bar{z}(t)$ получаем

$$K_{n,p}(t,s) = \int_0^{\infty} W_{n,p}(t+\tau, s+\tau) d\tau. \quad (4)$$

Таким образом, по корреляционной матрице $\hat{W}(t,s)$ элементы $\hat{K}(t,s)$ восстанавливаются однозначно.

Для случайного эволюционно представимого векторного процесса (1) корреляционная матрица имеет вид

$$\hat{W}(t,s) = \begin{pmatrix} \varphi_1(t) \overline{\varphi_1(t)} & \varphi_1(t) \overline{\varphi_2(t)} \\ \varphi_2(t) \overline{\varphi_1(t)} & \varphi_2(t) \overline{\varphi_2(t)} \end{pmatrix}, \quad (5)$$

где $\varphi_n(t)$ ($n = 1, 2$) определяется выражением

$$\varphi_n(t) = -\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} e^{it\lambda} \langle z_{0n}, (A^* - \lambda I)^{-1} g \rangle d\lambda; \quad (6)$$

γ – контур, содержащий внутри себя спектр оператора A ; g – каналовый элемент оператора A .

При более детальных предположениях о спектре оператора A^* рассмотрим, какими должны быть $\varphi_n(t)$.

Пусть оператор A имеет чисто дискретный спектр [2]:

$$(A^* f)(k) = \lambda_k f_k + i \sum_{s=k+1}^{NN} f(s) \beta_s \beta_k, \quad (7)$$

где $\lambda_k = \alpha_k + i \frac{\beta_k^2}{2}$ – собственные числа оператора A^* .

В этом случае $\varphi_n(t)$ можно представить следующим образом:

$$\varphi_n(t) = \sum_{k=1}^{\infty} f_{0n}(k) \left\{ -\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} e^{it\lambda} h^{(k)}(\lambda) d\lambda \right\}, \quad (8)$$

где

$$h^{(k)}(\lambda) = \frac{\beta_k}{\lambda_k - \lambda} \prod_{j=1}^{k-1} \frac{\lambda_j - \lambda}{\lambda_j - \lambda}. \quad (9)$$

Следовательно, $\varphi_n(t)$ – функция, которая однозначно строится по спектру оператора A^* .

Пусть теперь оператор A является ограниченным диссипативным с непрерывным спектром [2]:

$$(A^*f)(x) = \alpha(x)f(x) + i \int_x^1 f(t)dt, \quad (10)$$

где $\alpha(x) = \overline{\alpha(x)}$ – кусочно - непрерывная функция с конечным числом разрывов.

Тогда $\varphi_n(t)$ – можно представить в виде

$$\varphi_n(t) = \int_0^1 f_{0n}(x)F(x,t)dx, \quad (11)$$

где

$$F(x,t) = -\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} e^{i\lambda t} \frac{\Phi^-(0,x,\lambda)}{\alpha(x)-\lambda} d\lambda, \quad (12)$$

$$\Phi^-(0,x,\lambda) = e^{-i \int_0^x \frac{d\xi}{\alpha(\xi)-\lambda}}. \quad (13)$$

Рассмотрим частные случаи в процессе определения выражения $\varphi_n(t)$.

Пусть A – вольтерров оператор, т.е. его спектр сосредоточен в нуле

$$(A^*f)(x) = i \int_x^1 f(t)dt. \quad (14)$$

В этом случае функция $F(x,t)$ (12) имеет вид

$$F(x,t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} e^{i\left(t\lambda - \frac{x}{\lambda}\right)} \frac{d\lambda}{\lambda}. \quad (15)$$

Вычисляя интеграл (15) при помощи вычетов, получаем

$$F(x,t) = J_0(2\sqrt{tx}), \quad (16)$$

где $J_0(2\sqrt{tx})$ – функция Бесселя первого рода нулевого порядка [3].

Таким образом, интересующая нас функция $\varphi_n(t)$ ($n = 1, 2$) имеет вид

$$\varphi_n(t) = \int_0^1 J_0(2\sqrt{tx}) f_{0n} dx. \quad (17)$$

Рассмотрим теперь случай, когда $\alpha(x) = \alpha_0$. Тогда оператор A^* определяется соотношением

$$(A^*f)(x) = \alpha_0 f(x) + i \int_x^1 f(t) dt. \quad (18)$$

При этом функция $F(x, t)$ примет вид

$$F(x, t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} e^{i\left(t\lambda - \frac{x}{\alpha_0 - \lambda}\right)} \frac{d\lambda}{\alpha_0 - \lambda}. \quad (19)$$

Вычисляя с помощью вычетов данный интеграл, получим

$$F(x, t) = e^{it\alpha_0} J_0(2\sqrt{tx}). \quad (20)$$

Таким образом,

$$\varphi_n(t) = e^{it\alpha_0} \int_0^1 J_0(2\sqrt{tx}) f_{0n}(x) dx. \quad (21)$$

Приведенные выше примеры показывают, что предложенная методика позволяет находить элементы корреляционной матрицы в случае неоднородных векторных случайных полей.

ЛИТЕРАТУРА

1. Розанов Ю.А. Стационарные случайные процессы. – М.: Физматгиз, 1963. – 182 с.
2. Лившиц М.С., Янцевич А.А. Теория операторных узлов в гильбертовых пространствах. – Харьков: ХГУ, 1971. – 160 с.
3. Никифоров А.Ф., Уваров В.В. Основы теории специальных функций. – М.: Наука, 1974. – 304 с.

Поступила в редколлегию 02.10.2001