

## РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ СИГНАЛА ПО ШКАЛЕ ВЕЙВЛЕТНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

д.т.н., проф. А.С. Клейман, О.В. Романько

*В статье установлена функциональная взаимосвязь оценок распределения энергии сигнала по параметрам Фурье и вейвлетного преобразования.*

**Введение.** Вопросы приложения вейвлетного анализа к исследованию спектрального состава случайных процессов вызывают в настоящее время большой интерес и привлекают внимание исследователей, работающих в различных областях науки [1 – 4]. Это связано с тем, что, с одной стороны, привычный спектральный анализ, основанный на преобразовании и рядах Фурье, не всегда помогает понять, как устроен анализируемый сигнал.

С другой стороны, с самого начала возникновения вейвлетного преобразования была установлена его методологическая связь с преобразованием Фурье [5].

Однако до сих пор при оценке распределения энергии по частоте для Фурье-преобразования и по параметру масштаб для вейвлетного преобразования у различных авторов встречаются разночтения даже в более поздних работах ((1.21) [6] и (30) [7]).

**Цель работы.** Установить функциональную взаимосвязь оценок распределения энергии сигнала по параметрам Фурье и вейвлетного преобразований.

**Основная часть.** Одномерное непрерывное вейвлетного преобразование сигнала  $s(t)$ , называемое масштабно-временным спектром (или вейвлет-спектром), задается по формальной аналогии с преобразованием Фурье путем вычисления вейвлет-коэффициентов по формуле

$$W(\gamma, \tau) = \int_{-\infty}^{\infty} s(t) \psi_{\gamma, \tau}^*(t) dt, \quad (1)$$

где функция  $\psi_{\gamma, \tau}(t)$  называется вейвлетом, а символ (\*) обозначает операцию комплексного сопряжения.

Двухпараметрическая вейвлетная функция  $\psi_{\gamma,\tau}(t)$  получается из материнского вейвлета  $\psi_0(t)$  путем его масштабирования и сдвига вдоль временной оси:

$$\psi_{\gamma,\tau}(t) = |\gamma|^{-1/2} \psi_0\left(\frac{t-\tau}{\gamma}\right), \quad (2)$$

где  $\gamma$  – параметр масштаба;  $\tau$  – параметр сдвига.

Условие

$$C_\psi = 2\pi \int_{-\infty}^{\infty} \frac{|\tilde{\psi}_0(\omega)|^2}{|\omega|} d\omega < \infty, \quad (3)$$

где  $\tilde{\psi}_0(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \psi_0(t) e^{-j\omega t} dt$  – преобразование Фурье от материнской

функции, является условием существования вейвлета.

Параметры сдвига, сжатия или расширения меняются непрерывно с ограничением  $\gamma \neq 0$ . Для практических приложений достаточно условия  $\gamma > 0$ . При этом переменная масштаба  $\gamma$  может интерпретироваться как гиперболическое преобразование частоты  $\gamma = \omega_0/\omega$ , где  $\omega_0$  – постоянная, определяющая единицы измерения связанных переменных.

В этом случае, если условие (3) выполняется, существует обратное вейвлет-преобразование:

$$s(t) = C_\psi^{-1} \int_0^{\infty} \frac{d\gamma}{\gamma^2} \int_{-\infty}^{\infty} \psi_{\gamma,\tau}(t) W(\gamma, \tau) d\tau.$$

По аналогии с распределением энергии сигнала по частоте преобразования Фурье можно ввести в рассмотрение интегральное распределение энергии по масштабам вейвлетного преобразования

$$I(\gamma) = \int_{-\infty}^{\infty} |W(\gamma, \tau)|^2 d\tau, \quad (4)$$

которое характеризует интенсивность всех пульсаций сигнала заданного масштаба.

Учитывая, что

$$\tilde{\psi}(\omega) = \gamma \cdot e^{-j\tau\omega} \tilde{\psi}_0(\gamma\omega),$$

в соответствии с равенством Парсеваля

$$\int_{-\infty}^{\infty} f_1(t) f_2^*(t) dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \tilde{f}_1(\omega) \tilde{f}_2^*(\omega) d\omega, \quad (5)$$

из (1) с учетом (2) получим:

$$W(\gamma, \tau) = \frac{\sqrt{\gamma}}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \tilde{\psi}_0^*(\gamma\omega) \tilde{s}(\omega) e^{j\tau\omega} d\omega. \quad (6)$$

Как известно, равенство Парсеваля (5) позволяет установить взаимосвязь между энергией сигнала, рассчитанной во временной области, и интегральной оценкой его спектральной плотности энергии:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |s(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |\tilde{s}(\omega)|^2 d\omega, \quad (7)$$

где  $\tilde{s}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} s(t) e^{-j\omega t} dt$  – преобразование Фурье сигнала.

Для выражения (6) введем обозначение

$$\tilde{g}(\omega) = \tilde{\psi}_0^*(\gamma\omega) \tilde{s}(\omega), \quad (8)$$

и для (4) дважды применим равенство Парсеваля, записанное в форме (7):

$$\begin{aligned} I(\gamma) &= \int_{-\infty}^{\infty} \gamma \left| \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \tilde{g}(\omega) e^{j\omega\tau} d\omega \right|^2 d\tau = \\ &= \gamma \int_{-\infty}^{\infty} |g(\tau)|^2 d\tau = \frac{\gamma}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |\tilde{g}(\omega)|^2 d\omega. \end{aligned} \quad (9)$$

Раскроем в выражении (9) подстановку (8). Таким образом,

$$I(\gamma) = \frac{\gamma}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left| \tilde{\psi}_0^*(\gamma\omega) \right|^2 |\tilde{s}(\omega)|^2 d\omega. \quad (10)$$

Из соотношения (10) следует, что интегральное распределение энергии вейвлетного спектра (1) по масштабам вейвлет-преобразования представляет собой сглаженный спектр энергии преобразования Фурье, причем характер сглаживания определяется частотными свойствами материнского вейвлета.

**Выводы.** Оценка распределения энергии сигнала по масштабам вейвлетного преобразования, отнесенная к величине масштаба, представляет собой сглаженную Фурье-образом материнского вейвлета спектральную плотность энергии этого сигнала, полученную в результате преобразования Фурье.

Предметом дальнейших исследований в данном направлении является рассмотрение соотношения между распределением энергии по частоте Фурье и масштабу вейвлет преобразований для дискретных сигналов.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Новиков Л.В. Спектральный анализ сигналов в базе вейвлетов // *Научное приборостроение*. – 2000. – Т. 10, № 3. – С. 57 – 64.
2. Le G.M., Wang J.L. Wavelet analysis of several periodic properties in the relative sunspot numbers // *Chinese journal of astronomy and astrophysics*. – 2003. – Vol. 3, № 5. – P. 391 – 394.
3. Bradley A.P., Wilson W.J. On wavelet analysis of auditory evoked potentials // *Clinical Neurophysiology*. – 2004. – № 115. – P. 1114 – 1128.
4. Клейман А.С., Романько О.В. Спектральная плотность мощности фазы в базе вейвлетов // *Труди IV Міжнародної науково-технічної конференції "Метрологія та вимірювальна техніка", Харків, 12-14 жовтня 2004 р.* – С. 198 – 200.
5. Chui K. *Wavelets – a tutorial in theory and application*. – New York: Academic Press, 1992. – 603 p.
6. Короновский А.А., Храмов А.Е. *Непрерывный вейвлетный анализ и его приложения*. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. – 176 с.: ил.
7. Поршнев С.В. *Применение непрерывного вейвлет-преобразования для обработки широкополосных частотно-модулированных сигналов // Вычислительные методы и программирование*. – 2003. – Т. 4. – С. 104 – 116.

Поступила 25.10.2004

**КЛЕЙМАН Александр Самуилович**, доктор техн. наук, профессор, начальник лаборатории ННЦ «Институт метрологии». Закончил в 1954 году радиофак ХПИ. Область научных интересов – метрология и метрологическое обеспечение.

**РОМАНЬКО Ольга Владимировна**, младший научный сотрудник Научного метрологического центра военных эталонов. В 2001 году закончила НАУ «ХПИ». Область научных интересов – спектральный анализ в базе вейвлетов.